



北京嗨动视觉科技有限公司
24小时免费服务热线：400-600-8500
北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层01A
www.hynamic.cn



PSCB 电源时序器

功能齐全·操作简单·安全可靠



产品介绍

PSC8电源时序器

是一种可编程电源管理设备，支持手动管理或自动时序管理系统中的各种用电设备，具备空气开关、显示屏及8路独立开关，可单独控制每路电源开关；具有过电流、过电压和欠压保护功能；自带RS232通讯口，可连接电脑或中控满足系统集中控制需要，实现智能化操控体验。功能齐全，性能稳定，可被广泛应用于指挥中心、数据中心、监控中心、会议室、报告厅、多功能厅、数字展厅等场景。



九大核心优势，捍卫设备安全

- 1 采用标准1U一体化机箱设计，符合GB4943.1安规设计要求，整机加工工艺精密，既保证了主体强度也保障了人身及设备安全
- 2 采用符合CCC标准的新国标插座，通过垂直平行交互焊接方式进行三维立体连接，满足高阻燃特性且耐久插拔，匠心可靠安全
- 3 输出插座采用超大规格的45mm间距设计，满足各类不同规格的插头，互不干扰
- 4 设备采用220V电源供电，供电接口采用分体式小盖板设计，方便用户安装的同时也保护供电设备的使用安全
- 5 具备8路大电流时序电源输出和1路直通电源输出，单路最大电流10A，总功率可达到8800W
- 6 支持每路插座的时序逻辑顺序自定义，输出闭合/断开的延时支持1~9999S自定义
- 7 采用RS-232国际通用协议控制，支持DB9、凤凰端子，RJ45多种形态的通讯接口；满足通过上位机、智能中控系统和第三方设备控制
- 8 前面板采用独立按键设计，支持一键时序开关，同时每路插座均可通过按键单独进行控制
- 9 支持255台设备的级联控制，实现2040路电源管理，级联后只须通过一个按钮或一条指令即可开关所有级联的设备

更多功能

